



# 343070

**bTicino**

Kit vivavoce fino a 2 chiamate con videocitofono Classe 100V16E e pulsantiera Linea 2000L2 con frontale finitura black, telecamera a colori da 2 MP con regolazione dell'inclinazione di  $\pm 15^\circ$  sia sull'asse verticale che su quello orizzontale. Sensore di luminosità integrato per la retroilluminazione notturna dei cartellini portanome e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni fino a 2 appartamenti grazie ai 2 pulsanti frontali. Permette l'attivazione di una elettro serratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Sono inoltre disponibili i morsetti (C/NC/NO) di un relè per la gestione di un eventuale seconda serratura. Risponde al grado di protezione IP44. E' possibile installare la pulsantiera sulla scatola da incasso BT-332710. Il videocitofono dispone di display LCD da 5" e funzione teleloop (per l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E' dotato di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettro serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettro serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

593,63€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/26

## Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Altezza	162mm
Larghezza	194mm
Profondità	22mm
Altezza installazione consigliata	160-165cm
Wi-Fi	No
Teleloop	Si
Colore	Bianco
Serie	Kit, LINEA 2000L, CLASSE 100

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	593,63€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543811306

### Documentazione tecnica

? Istruzioni PE Linea 2000L

? Istruzioni videocitofono C100V16E

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand** Netatmo **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/sistemi-videocitofonici-e-citofonici/kit-audio-e-video/kit-video/BTI-343070-IT>

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



**346020**  
Alimentatore  
supplementare da  
utilizzare...



**344692**  
Supporto per l'installazione  
da tavolo d...