

## 373002



Videocitofono con display touch 7", telecamera interna e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l'elettroserratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L'integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell'appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L'integrazione specifica permette anche il controllo dell'impianto ascensore. È possibile associare il videocitofono all'app Home + Security (disponibile per Android e iOS). L'App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l'app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (Power over Ethernet) a 24 V utilizzando l'articolo 375002, oppure direttamente tramite l'alimentatore 375005. Installazione da parete tramite staffa fornita a corredo.

433,63€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/26

## Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	24Vdc
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	134x211x28mm
Altezza	134mm
Larghezza	211mm
Profondità	28mm
Tipo impianto	IP
insertion	RJ45
Altezza installazione consigliata	160-165cm
Temperatura di funzionamento	-10° - +55°C
Colore	Silver

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	433,63€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543690949

Serie **Sistema videocitofonico IP**  
 MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand Netatmo IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/sistemi-videocitofonici-e-citofonici/sistema-videocitofonico-ip/videocitofoni/BTI-373002-IT>

## Documentazione tecnica

? Scheda Tecnica

? Disegno DWG

? Manuale Installatore

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con

**375005**Alimentatore 100 W con  
scatola in metall...**375002**Switch PoE (Power over  
Ethernet) 10/100 ...