

# 374000

Pulsantiera esterna video con display touch 10”, telecamera a doppio riconoscimento facciale, lettore impronta digitale e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Dal display touch è possibile effettuare chiamate agli appartamenti e al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l’elettro serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata: - Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento) - Codici numerici o alfanumerici per i residenti - Rubrica con elenco contatti. Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell’altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati e messaggi pubblicitari tramite il software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375007.

2.127,45€ (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/10/26

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Marchio | BTicino |
| Tensione ausiliaria | 24Vdc |
| Grado di protezione | IP54 |
| Dimensioni | 430x195x58mm |
| Altezza | 430mm |
| Larghezza | 195mm |
| Profondità | 58mm |
| Tipo impianto | IP |
| insertion | RJ45 |
| Grado di robustezza | IK07 |

| | |
|---|---|
| Altezza installazione consigliata | 160-165cm |
| Temperatura di funzionamento | -40° - +70°C |
| campo visivo (in gradi) | 80° H - 53°V |
| Risoluzione | 1080p |
| Distanza riconoscimento facciale | 30-80cm |
| Colore | Silver |
| Serie | Sistema videocitofonico IP |

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Quantità minima | 1 |
| Unità di vendita | 1 |
| Prezzo | 2.127,45€ |
| Valuta | EUR |
| Unità di Prezzo | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean | 8005543691007 |

## Documentazione tecnica

? EU Dichiarazione conformità
? Manuale Installatore
? Istruzioni
? Disegno DWG
? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



375005
Alimentatore 100 W con scatola in metall...



375007
Scatola da incasso in metallo per pulsan...

## Soluzioni alternative



374002
Pulsantiera esterna video con display to...



374005
Pulsantiera esterna video con display to...