



374000

bticino

Pulsantiera esterna video con display touch 10", telecamera a doppio riconoscimento facciale, lettore impronta digitale e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Dal display touch è possibile effettuare chiamate agli appartamenti e al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l'elettro serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata: - Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento) - Codici numerici o alfanumerici per i residenti - Rubrica con elenco contatti. Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell'altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati e messaggi pubblicitari tramite il software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l'alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375007.

2.127,45€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione ausiliaria	24Vdc
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	430x195x58mm
Altezza	430mm
Larghezza	195mm
Profondità	58mm
Tipo impianto	IP
insertion	RJ45
Grado di robustezza	IK07

