



374002

bticino

Pulsantiera esterna video con display touch 10" e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Dal display touch è possibile effettuare chiamate agli appartamenti, al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l'eletto serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata: - Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento) - Codici numerici o alfanumerici per i residenti - Rubrica con elenco contatti Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell'altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati e messaggi pubblicitari tramite il software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l'alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375007.

948,54€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/04/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	24Vdc
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	430x195x58mm
Altezza	430mm
Larghezza	195mm
Profondità	58mm
Sezione massima del cavo	0.8mmq
Tipo impianto	IP
insertion	RJ45
Grado di robustezza	IK07

