



# CP100064

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDHS-MB per ambienti molto alti. Dimmer digitale DALI 2 A - IP 65 Sensore Retrofit su supporto per montaggio su apparecchi di illuminazione esistenti Rilevamento 360°, portata  $\varnothing$  40 m Zona di rilevamento regolabile, mascheramento fornito Forniti con cavi di collegamento di circa 1 m Con 1 o 2 ingressi per il comando a pulsante Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> o 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU
Tensione	230 VAC +/- 10%
Frequenza nominale	50Hz
Potenza (W)	253mW
Tipo di contatto	2A
Grado di protezione	IP65
Larghezza	151mm
Profondità	74mm
Tipo impianto	stand alone - PIR
Altezza installazione consigliata	15 metri - Raccomandata
Temperatura di funzionamento	-10 C + 35 °C
Funzione	Dimmer digitale DALI
Peso (g)	150
Colore	Bianco
Serie	Lighting Control - CP Electronics

## Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	5012774711872

### Documentazione tecnica

[? File DWG](#)
[? Scheda Tecnica](#)

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettronica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e prevediamo, dove necessario, la marcatura . I nostri articoli sono conformi alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone,

**Pagina sorgente:** <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-lefficienza-energetica/lighting-control---soluzione-evoluta-cp-electronics/sensori-pir-infrarossi-passivi-LEG-CP100064-IT>

animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con

---



**CP460007**

Telecomando di gestione  
impianto per l'u...



**088240**

La Basetta con installato lo  
smartphone ...



**CP460004**

Telecomando IR per  
l'installatore. Telec...