



CP600001

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPiR a lente piatta. Dimmer digitale DALI2 - IP 40 Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata \varnothing 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce. Collegamento 1 x 2,5 mm² o 2 x 1,5 mm².

Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	IEC62386 Parti 101,103, 303 & 304 (certificazione DALI2)
Tensione	230 VAC +/- 10%
Frequenza nominale	50Hz
Corrente In	8mA
Grado di protezione	IP40
Profondità	65mm
Diametro	76mm
Sezione massima del cavo	2.5mm ²
Tipo impianto	stand alone - PIR
Livello di illuminamento	15-950 lux
Altezza installazione consigliata	2,8 metri - Raccomandata
Temperatura di funzionamento	-10 C + 35 °C
Funzione	Dimmer digitale DALI2
Peso (g)	150
Colore	Bianco
Serie	Lighting Control - CP Electronics

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	5012774621713

Documentazione tecnica

? File DWG

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE; 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE; 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE; 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE; 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

**CP460007**

Telecomando di gestione impianto per l'u...

**088240**

La Basetta con installato lo smartphone ...

**CP090000**

Scatola per il montaggio superficiale de...

**CP100011**

Staffa per il montaggio a parete dei sen...

**CP230000**

Accessorio adatto a migliorare il cablag...

**CP460004**

Telecomando IR per l'installatore. Telec...